



- 1 バッテリーカバー
- 2 上部マイク
- 3 電源ボタン
- 4 LED 電源インジケータ
- 5 グループセレクト
- 6 P1 プログラムボタン
- 7 プッシュ・トゥ・トーク (PTT) ボタン
- 8 音量ボタン
- 9 P2 プログラムボタン
- 10 ハイブリッドアンテナ
- 11 LED カバレッジインジケータ
- 12 スピーカ小
- 13 近接センサー
- 14 PMOLED ディスプレイ
- 15 タッチユーザーインターフェイス
- 16 スピーカ大
- 17 下部マイク
- 18 3.5mm オーディオコネクタ
- 19 USB Type-C コネクタ

LED 電源インジケータとカバレッジインジケータ

点灯状況	カバレッジ LED 状態	電源 LED 充電状態
緑色の点灯	使用中	充電完了
緑色の点滅	圏内	90% 充電完了
赤色の点灯	圏外	急速充電
赤色の点滅	ネットワークへの接続 直接通信の開始	バッテリーが正常でないか無効 充電器に未接続の場合: バッテリー残量不足
オレンジ色の点灯	電源オン	該当なし
オレンジ色の点滅	着信個別通話または 着信通話	バッテリーの充電待ち
消灯	電源オフ	該当なし

バッテリー容量に関する情報

情報	説明
	フル (残量 80% ~ 100%)
	中 (残量 60% ~ 80%)
	低 (残量 25% ~ 60%)
	非常に低 (残量 5% ~ 25%)
	残量 5% 未満

アンテナの取り付け方



アンテナを取り付ける前に、無線機の電源をお切りください。アンテナの下部を無線機の上部のネジ込みベースに合わせます。時計回りの方向にしっかりと回します。力を入れすぎないようにしてください。

無線機のお手入れ

無線機またはバッテリーを極度な温度 (85°C 以上) に置かないようにしてください (例: ウィンドスクリーンの背面に直射日光を当てるなど)。無線機は防水ではありません (規格 IP54 に準拠しているのはバッテリーカバーとアンテナが取り付けられている場合のみ)。無線機を掃除する場合は、湿った布か静電気を防止する布を使用してください。

無線機の持ち方

無線機には2つのマイクが搭載されています。
 ・上部のマイクは単信通話グループ、ディスパッチャ、または個別通話に使用します。
 ・下部のマイクは複信通話、電話による通話向けです。

複信通話 (低音声) を発信する際は、電話を持つように無線機を持ちます。下部マイクに向かってはっきり話します。イヤホンから音声が届きます。アンテナは、頭部および体から 2.5cm 以上離すようにしてください。



単信通話 (高音声) を発信する際は、無線機を垂直に持ち、上部のマイクを口元から 5cm ~ 10cm ほど離します。上部マイクに向かってはっきり話します。無線機の内部スピーカーから音声が届きます。アンテナは、頭部および体から 2.5cm 以上離すようにしてください。



無線機の詳細情報

次の Motorola Solutions Web サイトを参照してください。
<http://www.motorolasolutions.com/>

Learning Experience Portal

ユーザー ガイド (機能) および関連ドキュメントは次のサイトから入手できます。<https://learning.motorolasolutions.com/>



本書は著作権で保護されています。Motorola Solutions 製品を使用する目的上での複製については、適切な範囲内に限り認められています。その他の目的で複製する場合、本書の変更、追加、その他プロセスでの使用は認められません。電子的に保存された本書のみがオリジナルとなります。複製した文書はコピーにすぎません。Motorola Solutions, Inc. およびその関連会社はこの種のコピーの正確性を保証しません。

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS と Stylized M ロゴは、米国特許商標局に登録されています。その他すべての製品名とサービス名は、該当する各所有者が権利を有しています。

© 2016 and 2021 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.



MN002960A01-AD



ST7000 クイック スタートガイド

アイコン

アイコン	説明
	圏内 (TMO)
	圏外 (TMO)
	信号強度
	直接通信モード (DMO)
	緊急コール
	スキャン (TMO)
	バッテリー レベル
	バッテリーの充電中
	Bluetooth 未接続/接続有効
	移行
	音量大
	音量小
	イヤホン接続済み

メモ

無線機の電源のオン/オフ

オンにするには: LED カバレッジ インジケータが点灯するまで**電源**ボタンを押し続けます。

オフにするには: 画面に「**電源のオフ**」と表示されるまで**電源**ボタンを押し続けます。

ディスプレイのオン/オフ

ディスプレイのオン/オフの切り替えは、無線機の電源が入っているときにのみ行います。
ディスプレイをオン/オフにするには、**電源**ボタンを押します。

無線機メニューの使用

メニューを開くには、**Menu/OK** キーを押します。
メニューをスクロールするには、**上/下矢印のナビゲーション**キーを押します。
メニューを素早くスクロールするには、**上/下矢印のナビゲーション**キーを押し続けます。
メニュー項目を選択するには、**Menu/OK** キーを押します。
前の画面に戻るには、**戻る**キーを押します。

システム通信/直接通信モード操作 (DMO) の選択

Customer Programming Software (CPS) を使用して、**システム通信**モードまたは**直接通信**モードを有効にします。ホーム画面から**メニュー**を開きます。スクロールして **[ネットワーク]** を選択し、**[システム通信モード]** または **[直接通信モード]** を選択します。

TMO/DMO グループ通話の発信

TMO または DMO を開始します。ホーム画面から**グループ**セレクトボタンで切り替えるか、メニューを開いて **[お気に入り TG]** または **[TG フォルダ]** を選択します (構成されている場合)。グループを選択します (構成されている場合)。PTT を押し続けます。通話許可トーンを待ってから話します (構成されている場合)。聞くには PTT を放します。

TMO/DMO 緊急グループ通話の発信

TMO または DMO を開始します。**緊急**ボタンを押し続けます。緊急アラームが自動で送信されます (構成されている場合)。PTT を押し続けます。通話許可トーンを待ってから話します (構成されている場合)。相手の声を聞くには、PTT を放します。緊急モードを終了するには、**戻る**キーを押し続けます。

単信個別通話の発信

DMO: ホーム画面からメニューを開きます。**[連絡先]** または **連絡先**項目を選択します (構成されている場合)。目的の連絡先と連絡先番号を選択します (構成されている場合)。PTT を押し続けて、通話を発信します。通話許可トーンを待ってから話します (構成されている場合)。相手の声を聞くには、PTT を放します。通話を終了するには、**戻る**キーを押します。

TMO: ホーム画面からメニューを開きます。**[連絡先]** または **連絡先**項目を選択します (構成されている場合)。目的の連絡先と連絡先番号を選択します (構成されている場合)。PTT を押してから放し、通話を発信します。通話が接続されたら、PTT を押し続けます。通話許可トーンを待ってから話します (構成されている場合)。相手の声を聞くには、PTT を放します。通話を終了するには、**戻る**キーを押します。

複信個別通話/電話/PABX 通話の発信

ホーム画面からメニューを開きます。**[連絡先]** または **連絡先**項目を選択します (構成されている場合)。目的の連絡先と連絡先番号を選択します (構成されている場合)。**Menu/OK** キーを押してから放し、通話を発信します。着信側が通話に出るのを待ってから話します。通話を終了するには、**戻る**キーを押します。

無線機と Bluetooth デバイスのペアリング

ホーム画面からメニューを開きます。スクロールして **[BT 設定]** - **[デバイスの追加]** - **[BT デバイスのリスト]** の順に移動します。目的のデバイスにスクロールして選択します。